

Inhaltsverzeichnis
Ausschreibungstexte (Standard)
Elektrische Parkbügel und Zubehör
- Rubrik 4B -

4B.1. Elektrische Parkbügel

- 4B.1.1. Parkbügel UNIPARK
- 4B.1.2. Parkbügel UNIPARK-L

4B.2. Motorsteuerung

- 4B.2.1. Motorsteuerung ZL 22

4B.3. Zusatzplatinen

- 4B.3.1. Zusatzplatine LM 22
- 4B.3.2. Batterieplatine LB 22

4B.4. Funkanlage / Handsender / Antenne

- 4B.4.1. HF-Modul TAF 43S / TAF 43 SM
- 4B.4.2. 2-Kanal Handsender T432 NA/T432 M
- 4B.4.3. 4-Kanal Handsender T434 NA/T434 M
- 4B.4.4. Außenstabantenne TA 433 S

4B.5. Befehlsgeräte

- 4B.5.1. Schlüsseltaster unter Putz SET-I
- 4B.5.2. Schlüsseltaster auf Putz SET-E
- 4B.5.3. Schlüsselschalterstandsäule CSS mit Schlüsseltaster SET-I
- 4B.5.4. Codeschloss S 6001

Ausschreibungstexte (Standard)

Elektrische Parkbügel und Zubehör

4B.1. Elektrische Parkbügel

4B.1.1. Parkbügel UNIPARK, elektrisch aufstellbar, einsetzbar bei Einzelstellplätzen, ohne Motorsteuerung, robuste elektromechanische Einheit mit 24 Volt Motor und Planetengetriebe, Mechanik verzinkt und kunststoffbeschichtet in RAL2004, Maße Bügel: B 350 x H 450 mm, Maße Grundplatte: B 350 x L 490 mm.

Lieferrn, montieren und anschließen, bei bauseitigen Leitungszuführungen.

Fabrikat: CAME Typ: **UNIPARK** Stück Gesamt.....

4B.1.2. Parkbügel UNIPARK-L in großer Ausführung, elektrisch aufstellbar, einsetzbar bei Einzelstellplätzen, ohne Motorsteuerung, robuste elektromechanische Einheit mit 24 Volt Motor und Planetengetriebe, Mechanik verzinkt und kunststoffbeschichtet in RAL2004, Maße Bügel: B 800 x H 552 mm, Maße Grundplatte: B 350 x L 490 mm.

Lieferrn, montieren und anschließen, bei bauseitigen Leitungszuführungen.

Fabrikat: CAME Typ: **UNIPARK-L** Stück Gesamt.....

4B.2. Motorsteuerung

4B.2.1. Motorsteuerung für UNIPARK, vorgerichtet zum Betrieb eines Parkbügels (mit Steckplatine LM22 erweiterbar bis 4 Parkbügel), Steckplatz für Funkempfangsmodul TAF 43S, Tastereingang, fix eingestellte Kraftabschaltung bei Hindernisauflauf, 2 Sicherheitskreise Betriebsspannung 230 Volt / 60 Watt mit einem Parkbügel, Schutzart: IP54.

Lieferrn, montieren und anschließen, bei bauseitigen Leitungszuführungen.

Fabrikat: CAME Typ: **ZL22** Stück Gesamt.....

4B.3. Zusatzplatinen für Motorsteuerung

4B.3.1. Zusatzplatine LM22 für die Motorsteuerung ZL22 zur Ansteuerung eines zusätzlichen Parkbügels UNIPARK, fix eingestellte Kraftabschaltung bei Hindernisauflauf, Tastereingang zum Ansteuern durch Befehlsgeräte, eigene Funkspeicherung

Lieferrn, montieren und anschließen, bei bauseitigen Leitungszuführungen.

Fabrikat: CAME Typ: **LM22** Stück Gesamt.....

4B.3.2. Batterieplatine LB22 in die Motorsteuerung ZL22 für Notbatteriebetrieb mit 24 Volt.

Lieferrn, einstecken und anschließen.

Fabrikat: CAME Typ: **LB22** Stück Gesamt.....

4B.4. Funkanlage / Handsender / Antenne

4B.4.1. Standardfunkempfänger HF-Modul 433 MHz (Funkempfangsmodul), steckbar direkt in die Motorsteuerung Die Funkdecodierung und Speicherung wird in der Motorsteuerung vorgenommen.

Lieferrn, einstecken und mit Handsender programmieren.

Fabrikat: CAME Typ: **TAF 43S** Stück Gesamt.....

Alternativ:

Komfortfunkempfänger HF-Modul 433 MHz (Funkempfangsmodul mit Individualprogrammierung), steckbar direkt in die Motorsteuerung, Modul mit 128 Speichermöglichkeiten, 128 einzeln wählbare Speicherplätze können mit unterschiedlichen Handsendercodierungen belegt werden (nur CAME 433 MHz). Einzelne Löschungen und Speicherungen möglich, steck- und wechselbares Speichermodul

Lieferrn, einstecken und mit Handsender programmieren

Fabrikat: CAME Typ: **TAF 43 SM** Stück Gesamt.....

4B.4.2. 2-Kanal Mini-Handsender UHF 433 MHz mit elektrisch einlernbarer Codierung, 4096 Codiermöglichkeiten, beide Tasten mit individueller Kanalzuordnung, Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff, Größe 68 x 32 x 10 mm

Liefen und auf Funkempfänger / Antriebssteuerung einlernen.

Fabrikat: CAME Typ: **T 432 NA** Stück Gesamt.....

Alternativ:

2-Kanal Midi-Handsender UHF 433 MHz, mit Halteclip und Ringöse, Codierung über DIP-Schalter, 4096 Codiermöglichkeiten, beide Tasten mit individueller Kanalzuordnung, Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff, Größe 83 x 40 x 17 mm

Liefen und auf Funkempfänger / Antriebssteuerung einlernen.

Fabrikat: CAME Typ: **T 432 M** Stück Gesamt.....

Alternativ:

4B.4.3. 4-Kanal Mini-Handsender UHF 433 MHz mit elektr. einlernbarer Codierung, 4096 Codiermöglichkeiten, Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff, Größe 85 x 40 x 12 mm, Taste 1 bis 4 mit fester Kanalzuordnung.

Liefen und auf Funkempfänger / Antriebssteuerung einlernen.

Fabrikat: CAME Typ: **T 434 NA** Stück Gesamt.....

Alternativ:

4-Kanal Midi-Handsender UHF 433 MHz, mit Halteclip und Ringöse, Codierung über DIP-Schalter, 4096 Codiermöglichkeiten, Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff, Größe 83 x 40 x 17 mm, Taste 1 bis 4 mit fester Kanalzuordnung.

Liefen und auf Funkempfänger / Antriebssteuerung einlernen.

Fabrikat: CAME Typ: **T 434 M** Stück Gesamt.....

4B.4.4. Außenstabantenne UHF 433 MHz, mit Haltewinkel und 4,5 m Kabel, zur Optimierung der Empfangsleistung,

Liefen, montieren und anschließen.

Fabrikat: CAME Typ: **TA 433S** Stück Gesamt.....

4B.5. Befehlsgeräte

4B.5.1. Schlüsseltaster unter Putz, einbruchshemmend, mit ALU-Frontplatte, 1 Wechsler / 1 Schließer, komplett mit Schlüssel.

Liefen, montieren und anschließen.

Fabrikat: CAME Typ: **SET-I** Stück Gesamt.....

Alternativ:

4B.5.2. Schlüsseltaster auf Putz, einbruchshemmend, mit ALU-Frontplatte, 1 Schließer- und 1 Wechslerkontakt, komplett mit Schlüssel.

Liefen, montieren und anschließen.

Fabrikat: CAME Typ: **SET-E** Stück Gesamt.....

Alternativ:

4B.5.3. Schlüsseltasterstandsäule mit Schlüsseltaster SET-I einbruchshemmend, mit ALU-Frontplatte, 1 Schließerkontakt und 1 Wechslerkontakt, komplett mit Schlüssel.

Liefen, montieren und anschließen.

Fabrikat: CAME Typ: **CSS** Stück Gesamt.....

4B.5.4. 1-Kanal Codeschloss unter Putz mit Auswerteelektronik

Liefen, montieren und anschließen.

Fabrikat: CAME Typ: **S6001** Stück Gesamt.....